

§ 1. Działanie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. o rozciągnięciu działania art. 14-go dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nieobjęte tym artykułem (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 933), wstrzymuje się w zastosowaniu do transformatorów mierniczych do dnia 1 stycznia 1929 r.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1928 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 1, poz. 5).

Minister Przemysłu i Handlu: *E. Kwiatkowski*

629.

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych

z dnia 18 czerwca 1928 r.

o napięciach normalnych i o częstotliwości prądu elektrycznego.

Na mocy art. 16 ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 277) zarządzam co następuje:

§ 1. Jako napięcia normalne powyżej 100 woltów i aż do 200.000 woltów, czyli 200 kilowatów uważa się:

a) napięcia niskie:

prądu stałego: 1×220 V, 2×220 V i 1×440 V, oraz dopuszczalne 1×110 V i 2×110 V,

prądu zmiennego jednofazowego: 1×220 V, prądu zmiennego trójfazowego: 127 V i 220 V, przyczem napięcia te liczą się jako fazowe (między fazą i punktem zerowym) lub jako skojarzone (międzyprzewodowe),

b) napięcia wysokie:

nominalne	skojarzone	największe
3.000 V		3.300 V
6.000 "		6.600 "
15.000 "		16.500 "
30.000 "		33.000 "
60.000 "		66.000 "
100.000 "		110.000 "
200.000 "		220.000 "
oraz dopuszczalne		
1.000 V		1.100 V
150.000 "		165.000 "

Napięciem nominalnem sieci nazywa się średnie napięcie na zaciskach odbiorników, do tej sieci dołączonych.

Napięcie największe na zaciskach prądnic i na zaciskach wtórnych transformatorów przyjmuje się jako o 10% wyższe od napięcia nominalnego sieci.

§ 2. Częstotliwość normalna prądów zmiennych jednofazowych i trójfazowych wynosi 50 okresów, czyli 100 zmian na sekundę.

§ 3. Nowopowstające zakłady i urządzenia elektryczne winny być wykonywane na napięcia normalne i na częstotliwość normalną. W wyjątkowych okolicznościach mogą być za zgodą Ministra Robót Publicznych stosowane napięcia inne niż normalne.

§ 4. Przy rozszerzaniu istniejących zakładów i urządzeń elektrycznych mogą być stosowane napięcia dotychczasowe.

§ 5. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy zakładów, i urządzeń elektrycznych trakcyjnych, oraz urządzeń elektrycznych na statkach.

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 26 maja 1923 r. w przedmiocie normalizacji napięć elektrycznych oraz częstotliwości prądów zmiennych (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 506).

Minister Robót Publicznych: *Moraczewski*