

§ 14. 1. Sterowanie zasuwami spustowymi podajnika ziemniaków na tarki odbywa się ze stanowiska obsługi tarki.

2. Niedopuszczalne jest zdejmowanie rynny spustowej podczas pracy tarki.

§ 15. 1. Wirniki wmywaczy i sit wirowych wyważa się po każdorazowym remoncie.

2. Niedopuszczalne jest otwieranie pokrywy głównej wmywacza, sit wirowych i koncentratorów podczas pracy tych urządzeń.

§ 16. Dozowanie kwasu siarkawego podczas przeobu ziemniaków odbywa się za pomocą urządzeń dozujących.

§ 17. Miejsce wysypu skrobi z odwadniacza próżniowego do przenośnika ślimakowego ma być osłonięte.

§ 18. Przy pneumatycznych suszarkach w miejscu wysypu skrobi, przynajmniej z jednej strony rury suszarki, zapewnia się wolną przestrzeń o szerokości co najmniej 1,0 m.

§ 19. Prace w komorze suszarki próżniowej odbywają się po jej odłączeniu od źródeł zasilania i ochłodzeniu komory do temperatury nie wyższej niż 30°C.

§ 20. Wylot przewodu doprowadzającego kwas solny do zbiornika hydrolizatów skrobiowych ma być całkowicie zanurzony w mleczku skrobiowym.

§ 21. Siatka zabezpieczająca włazy krystalizatorów glukozy ma umożliwiać pobranie próbek produktu.

§ 22. 1. Wlot główny wirówki podczas jej pracy ma być zamknięty.

2. Niedopuszczalne jest otwieranie pokrywy podczas pracy wirówki.

§ 23. 1. Zwały i zatory dekstryny w transporterach i innych urządzeniach technicznych usuwa się przy pomocy skrobaków z drewna lub innego materiału niepowodującego iskrzenia.

2. Próbkę dekstryny prażonej pobiera się z prażalnika za pomocą łopatek wykonanych z materiałów, o których mowa w ust. 1.

§ 24. 1. Sprawdzanie zalegania dekstryny w profilach prażalnika odbywa się co najmniej raz w tygodniu.

2. Przegląd spoin prażalnika przeprowadza się co najmniej raz na 6 miesięcy.

§ 25. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których znajdują się stacje młynów, umieszcza się urządzenia odpylające.

§ 26. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których jest dostęp do wnętrza suszarek, oraz w pobliżu blanszowników umieszcza się odpowiednie znaki bezpieczeństwa informujące o wysokiej temperaturze.

§ 27. Do usuwania uszkodzonych części ziemniaków, przy produkcji wyrobów spożywczych ziemniaczanych, używa się przystosowanych do tych czynności noży.

§ 28. Zakłady przetwórstwa ziemniaków wyposaża się, poza centralnym wyłącznikiem zasilania w energię elektryczną, w:

- 1) dodatkowe wyłączniki na poszczególnych piętrach obiektu budowlanego, umożliwiające natychmiastowe unieruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych,
- 2) oddziałowłą sygnalizację alarmowłą na poszczególnych piętrach obiektu budowlanego, uruchamianą w przypadku powstania zagrożenia wybuchem.

§ 29. Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu ziemniaczanego (Dz. U. Nr 33, poz. 163).

§ 30. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *A. Balazs*

## 1205

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 września 2001 r.

#### **w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek.**

Na podstawie art. 95c § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010) zarządza się, co następuje:

- § 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
- 1) zakład — zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,
  - 2) dyrektor zakładu — dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich albo pracownika pedagogicznego zastępującego dyrektora,

- 3) komendant powiatowy Policji — komendanta powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,
- 4) ustawa — ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

§ 2. Pomoc Policji może być wezwana w wypadku stwierdzenia w zakładzie zagrożenia życia lub zdrowia, ograniczenia wolności osobistej osób lub niszczenia mienia w znacznych rozmiarach, związanych w szczególności z takimi zdarzeniami, jak:

- 1) bunt wychowanków,
- 2) ucieczka wychowanków,
- 3) zbiorowe usiłowanie sforsowania zabezpieczenia zakładu,
- 4) zamach terrorystyczny lub napad na zakład,
- 5) pożar, katastrofa lub klęska żywiołowa.

§ 3. Udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, może polegać w szczególności na:

- 1) zabezpieczeniu zakładu na zewnątrz przez zablokowanie dostępu osobom stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa zakładu,
- 2) wprowadzeniu sił Policji na teren zakładu,
- 3) organizacji pościgu,
- 4) zlokalizowaniu i ujęciu wychowanków, którzy dokonali ucieczki,
- 5) ewakuacji wychowanków.

§ 4. 1. Dyrektor zakładu i komendant powiatowy Policji utrzymują stały kontakt w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zakładu.

2. Dyrektor zakładu i komendant najbliższej jednostki Policji przekazują sobie niezbędne wiadomości o zdarzeniach w rejonie zakładu, mających związek z jego bezpieczeństwem.

3. W razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa zakładu dyrektor zakładu niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji komendanta najbliższej jednostki Policji i dyżurnego właściwej komendy powiatowej Policji.

§ 5. 1. Dyrektor zakładu z komendantem powiatowym Policji określają sposób zapewnienia bezpośredniej łączności między zakładem a komendą powiatową Policji oraz opracowują plan zabezpieczenia zakładu na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zakładu.

2. Plan zabezpieczenia zakładu zawiera w szczególności:

- 1) opis systemów i środków łączności między zakładem a najbliższą jednostką Policji,
- 2) plan sytuacyjny zakładu,
- 3) instrukcję alarmową,
- 4) stan etatowy zakładu,
- 5) ogólną charakterystykę wychowanków zakładu,

6) szczegółowy tryb współdziałania w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zakładu, w zależności od rodzaju tego zagrożenia określonego w § 2.

3. Plan zabezpieczenia zakładu przedstawia się do zaopiniowania przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji oraz zaakceptowania przez właściwego prezesa sądu okręgowego.

4. Zaakceptowany plan zabezpieczenia dyrektor zakładu przesyła do wiadomości Ministerstwa Sprawiedliwości.

5. Dyrektor zakładu z komendantem powiatowym Policji i w porozumieniu z właściwym prezesem sądu okręgowego może dokonać aktualizacji planu zabezpieczenia.

§ 6.1. W razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa zakładu i jeżeli z rozwoju wydarzeń wynika, że udział Policji jest konieczny do przywrócenia bezpieczeństwa zakładu, dyrektor zakładu zwraca się o udzielenie niezbędnej pomocy do komendanta najbliższej jednostki Policji, zawiadamiając o tym dyżurnego właściwej komendy powiatowej Policji.

2. W wypadku wezwania pomocy Policji dyrektor zakładu niezwłocznie informuje o tym właściwego prezesa sądu okręgowego.

3. W celu udzielenia zakładowi pomocy, o której mowa w ust. 1, komendant powiatowy Policji organizuje siły i środki.

§ 7. 1. Decyzję o wprowadzeniu sił Policji na teren zakładu podejmuje właściwy prezes sądu okręgowego w porozumieniu z komendantem powiatowym Policji.

2. Jeżeli w czasie niezbędnym do podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia sił Policji na teren zakładu nie jest możliwe skontaktowanie się z właściwym prezesem sądu okręgowego, decyzję o wprowadzeniu sił Policji na teren zakładu może podjąć dyrektor zakładu w porozumieniu z komendantem powiatowym Policji. O podjętej decyzji dyrektor zakładu niezwłocznie informuje właściwego prezesa sądu okręgowego.

3. Dowódca sił Policji w porozumieniu z dyrektorem zakładu podejmuje decyzję o wycofaniu z zakładu sił Policji niezwłocznie po usunięciu zagrożenia i przywróceniu spokoju.

§ 8. Traci moc zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 46).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: *S. Iwanicki*